

SOFTBANK														
機種	接続 携帯→nuvi	接続 nuvi→携帯	電話帳転送※ 携帯→nuvi	nuviからの ダイヤル通 話	検索結果 への発信	nuvi内通話履歴 からの発信	nuviのボイスダイ ヤル機能を利用	nuviで電話 を受ける	携帯側の ステータス表示	nuvi通話オプション				
										タッチ トーン	nuviから 通話	携帯から 通話	マイク 有効	マイク無効 (ミュート)
702NKII	○	○	1件毎可/一括不可 接続を一旦切断	○	○	○	未確認		○	○	△ 携帯側より 要切替操作	△ 携帯側より 要切替操作	○	○
703SHf	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705N	X	X	-	-	-	-	携帯側に機能なし	-	-	-	-	-	-	-
705P	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	未調査	○	○	○	○	○
705SC	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
705T	○	○	1件毎可/一括不可 接続を一旦切断	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
706N	X	X	-	-	-	-	携帯側に機能なし	-	-	-	-	-	-	-
706P	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
706SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	X	○	○	○	○	○
707SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
707SC II	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
708SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
709SC	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	○	携帯側に機能なし	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
803T	○	○	1件毎可/一括不可 接続を一旦切断	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
804N	X	X	-	-	-	-	携帯側に機能なし	-	-	-	-	-	-	-
804SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
805SC	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	△ アンテナ表示不可	○	○	○	○	○
810SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	△ 電池表示不可	○	○	○	○	○
811SH	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
812SHs	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
813SH	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
814SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
904SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
904T	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
905SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
910SH	○	○	○	○	○	X	携帯側に機能なし	○	△ 電池表示不可	○	○	○	○	○
910T	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
912SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○
913SH	○	○	1件毎可/一括不可	○	○	X	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○

※電話帳の転送に関しては相性問題が強く、削除不可や電源オフによる消失等不安定な動作となります。

au by KDDI														
機種	接続 携帯→nuvi	接続 nuvi→携帯	電話帳転送※ 携帯→nuvi	nuviからの ダイヤル通 話	検索結果 への発信	nuvi内通話履歴 からの発信	nuviのボイスダイ ヤル機能を利用	nuviで電話 を受ける	携帯側の ステータス表示	nuvi通話オプション				
										タッチ トーン	nuviから 通話	携帯から 通話	マイク 有効	マイク無効 (ミュート)
W44T	○	○	○	○	○	○	携帯側に機能なし	○	○	○	○	○	○	○

※電話帳の転送に関しては相性問題が強く、削除不可や電源オフによる消失等不安定な動作となります。

DoCoMo														
機種	接続 携帯→nuvi	接続 nuvi→携帯	電話帳転送※ 携帯→nuvi	nuviからの ダイヤル通 話	検索結果 への発信	nuvi内通話履歴 からの発信	nuviのボイスダイ ヤル機能を利用	nuviで電話 を受ける	携帯側の ステータス表示	nuvi通話オプション				
										タッチ トーン	nuviから 通話	携帯から 通話	マイク 有効	マイク無効 (ミュート)
NM850iG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X
P902i	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P903i	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P903iTV	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P904i	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
P905i	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※電話帳の転送に関しては相性問題が強く、削除不可や電源オフによる消失等不安定な動作となります。

※P903i/iTV/905i使用時は以下の操作にて使用可能

1. 携帯電話側のBluetooth設定を「ダイヤルアップ登録待機」状態にします。
2. nuvi360/zumoから、Bluetooth携帯の検索を行います。
見つからない場合は、何回か試し頂くか、nuvi360/zumoの再起動を行います。
3. nuvi360/zumo側で、発見した携帯電話を選択して「OK」を選択します。
4. 携帯電話側にパスキーの入力を求める画面が表示されたら、パスキー「1234」を入力します。
携帯電話側に表示されない場合は、上記「3.」の操作を再度行います。
また、パスキー入力画面は、表示されるまで時間がかかる場合があります。
5. パスキーの入力が終わったら携帯電話側で、「登録機器リスト」から、nuvi360/zumoを選択します。
6. 上記選択後、種類を選択する必要があるので、「ハンズフリー」を選択します。